

Gigaset SL450

Perfekcja

- Kompaktowy telefon bezprzewodowy z elegancką słuchawką z aluminiową ramką
- Duży, kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")
- Pojemna książka adresowa na 500 kontaktów vCard, każdy mieszczący do 3 numerów telefonów
- Doskonałe parametry akustyczne z przełączanymi profilami audio
- Bluetooth® 2.0 oraz port micro do synchronizacji danych z PC
- Tryb głośnomówiący full-duplex z doskonałą jakością dźwięku
- Współpraca z przewodowymi oraz bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi
- Graficzna identyfikacja rozmówcy (Picture CLIP)



Jakość dźwięku

- Wygodny tryb głośnomówiący full-duplex
 - z dedykowanym głośnikiem w słuchawce
 - z 4 profilami dźwięku dla optymalnego dopasowania do preferencji użytkownika
- Doskonała jakość dźwięku w trybie HDSP™ (High Definition Sound Performance) dla połączeń VoIP
- Głośność dzwonka regulowana w 5 stopniach
- Złącze przewodowego zestawu słuchawkowego (Jack 2.5 mm, mono)
- Współpraca z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym Bluetooth® 2.0 (profile „handsfree” i „headset”)
- Alarm wibracyjny

Książka adresowa i połączenia

- Książka adresowa na 500 kontaktów vCard: imię, nazwisko, 3 numery telefonu, e-mail, data urodzin, melodia VIP, zdjęcie Picture CLIP
- Wyszukiwanie po imieniu lub nazwisku
- Wymiana kontaktów vCard z telefonami komórkowymi / PC przez Bluetooth® 2.0 lub micro USB
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Powtarzanie wybierania ostatnich 20 numerów
- Automatycznie powtarzanie wybierania
- Szybkie wybieranie (programowanie przycisków 2-9)
- Wybieranie DTMF lub impulsowe
- Programowalny czas flash

Wyświetlacz

- Duży kolorowy wyświetlacz TFT 50 x 38 mm (wys. x szer.), 63 mm (2.4") przekątna 65 000 kolorów, 8 linii, 240 x 320 pikseli
- Wybór schematu kolorystycznego
 - Czarne tło
 - Jasne tło
- Tryb powiększonej czcionki (lista połączeń i książka adresowa)
- Wygaszacz ekranu
 - zegar analogowy lub cyfrowy
 - zdjęcie
 - pokaz slajdów
- W trybie oczekiwania
 - wyświetlanie daty i godziny
 - wyświetlanie siły sygnału i stanu naładowania akumulatora
 - wyświetlanie przycisków funkcyjnych wyświetlacza
- Podczas połączenia: wyświetlanie czasu rozmowy

Sygnalizacja połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP / CNIP)
- Wyświetlanie zdjęcia przypisanego do kontaktu (Picture CLIP)
- Kolorowa animacja na wyświetlaczu oraz podświetlenie przycisku „zielonej słuchawki”.
- Ustawienie dzwonka
 - 22 melodie w słuchawce
 - 5 poziomów głośności / wyłączony / narastający
- Wgrywanie zdjęć i melodii dzwonka do słuchawki (np. *.bmp, *.mp3)

Gigaset

Wherever you go.

- o Oddzielne ustawione dzwonka dla połączeń zewnętrznych / wewnętrznych
- o Tryb dzienny / nocny: czasowe wyciszenie melodii dzwonka, za wyjątkiem kontaktów VIP
- o Wyciszenie połączeń anonimowych: połączenia z ukrytym numerem są sygnalizowane wyłącznie optycznie lub blokowane
- o „Czarna lista” na 15 numerów z opcjami „wycisz melodię dzwonka” lub „zablokuj”

Lista połączeń

- o Migający klawisz wiadomości sygnalizujący nowe zdarzenia, zapewniający dostęp do listy wiadomości lub listy (sygnalizacja podświetleniem klawisza może być wyłączona)
- o Lista połączeń z numerami (CLIP) i czasem połączeń dla wszystkich (60 pozycji), wychodzących, przychodzących lub nieodebranych (20 pozycji każda)

Klawiatura

- o Podświetlana klawiatura z materiałów wysokiej jakości
- o Możliwość wyłączenia podświetlenia
- o 2 konfigurowalne przyciski funkcyjne wyświetlacza zapewniające łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji
- o 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- o Podświetlany przycisk akceptacji połączenia oraz trybu głośnomówiącego, migający przy połączeniu przychodzącym (kolor zielony)
- o Podświetlany przycisk zakończenia połączenia / wyłączenia (kolor czerwony)
- o Dedykowany przycisk profili audio
- o Blokada klawiatury przyciskiem (#)
- o Automatyczna blokada klawiatury
- o Programowalny czas Flash

Menu

- o Wygodne menu w wielu językach (D, GB, F, I, E, P, TR, itd.)
- o Łatwa obsługa dzięki kolorowym ikonom, tekstowemu menu i przyciskom wyświetlacza
- o Konfigurowany kolor wyświetlanych tekstów

SMS

- o Wysyłanie wiadomości tekstowych do 612 znaków
- o Pamięć na około 50 wiadomości SMS
- o Wysyłanie wiadomości SMS na e-mail
- o Możliwość zapisu numerów z wiadomości SMS w książce adresowej

Współpraca z PC

Połączenie z PC przez kabel micro USB (nie będący w zestawie) lub przez Bluetooth® 2.0

Darmowe oprogramowanie: Gigaset QuickSync dla Microsoft® lub Mac

- o Synchronizacja książki adresowej z MS Outlook i MAC
- o Obsługa mediów:
 - Pliki graficzne dla funkcji Picture CLIP i wygaszacza (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formaty: zdjęcia CLIP: 172 x 240 pikseli
 - wygaszacz: 240 x 320 pikseli
 - Melodie dzwonka (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Pojemność pamięci dla grafiki / melodii: 3 MB
- o Interfejs CTI: wybieranie / wyświetlanie połączeń z / na PC (MS Outlook)
- o Synchronizacja z chmurą Google

Wymagania systemowe: System operacyjny Windows Vista (32bit lub 64bit), Windows 7 (32bit lub 64bit), Windows 8/8.1 (32bit lub 64-bit), and Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wyższy lub Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Funkcje dodatkowe

- o Plug-and-play – łatwe uruchomienie: rozpakuj, podłącz, dzwoń
- o Kalendarz z podglądem miesiąca i planerem na 30 spotkań z przypomnieniem dedykowanym sygnałem dzwonka
- o Przypomnienie o urodzinach dla każdego wpisu w książce adresowej
- o Alarm z funkcją drzemki i dedykowaną melodią
- o Monitoring pomieszczenia (Babyfon) z funkcją interkomu:
 - z powiadomieniem zewnętrznym, np. na telefon komórkowy
 - z powiadomieniem wewnętrznym, na inną słuchawkę DECT
- o Połączenie bezpośrednie (Baby call): wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku
- o Edycja nazwy słuchawki
- o Obsługa funkcji centrali, takich jak przekierowanie połączeń, połączeń oczekujących, itp.
- o Ton ostrzegawczy przy utracie zasięgu DECT

Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką

- o Darmowe połączenia wewnętrzne
- o 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna i 1 wewnętrzna pomiędzy 2 słuchawkami)
- o Transfer książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami
- o Połączenie wewnętrzne do wszystkich słuchawek lub do wybranej słuchawki
- o Przekierowanie połączeń na inną słuchawkę
- o Konferencja trójstronna (1 zewnętrzny i 2 rozmówców wewnętrznych)
- o Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

ECO DECT

- o Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką
- o Brak promieniowania w trybie czuwania wszystkich zalogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT
- o Niski pobór mocy dzięki energooszczędnemu zasilaczowi

Dane techniczne

Konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> o Logowanie do 6 słuchawek (więcej informacji pod adresem www.gigaset.com/compatibility) o Rozszerzenie zasięgu przy użyciu Gigaset Repeater
Podłączenie	1 analogowa linia telefoniczna (a/b)
Standardy	DECT, GAP, HDSP™, SMS, Bluetooth® 2.0
Słuchawka + ładowarka	<ul style="list-style-type: none"> o Czas czuwania: do 200 h ok. 47 h przywłączonym podświetleniu wyświetlacza o Czas rozmów: do 12 h o Akumulator: 1 x lithium ion o Czas ładowania: ok. 3 h o Zasięg <ul style="list-style-type: none"> - w budynkach: do 50 m - na zewnątrz: do 300 m o Wymiary słuchawki: 130 x 51 x 19 mm (wys. x szer. x dł.) o Masa słuchawki: ok. 104 g (z akumulatorem) o Wymiary ładowarki: 70 x 59 x 29 mm (wys. x szer. x dł.) o Masa ładowarki: 130 g (z zasilaczem)

Stacja bazowa	<ul style="list-style-type: none"> o Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 V o Wymiary: 117 x 115 x 47 mm (wys. x szer. x dł.) o Masa: ok. 166 g (z zasilaczem) o Możliwość montażu na ścianie
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> o 1 stacja bazowa Gigaset Box 100 o 1 słuchawka Gigaset SL450H o 1 podstawka ładująca o 1 zasilacz do stacji bazowej o 1 zasilacz do ładowarki o 1 kabel telefoniczny o 1 akumulator li-ion (750 mAh) o 1 pokrywa akumulatora o 1 zaczep do paska o 1 instrukcja obsługi
Kolor	Platynowo - czarny
Wersja datasheet	14.01.2016