

Gigaset SL910A

Nowa era w telefonii stacjonarnej

Charakterystyczne funkcje:

- Dotykowy wyświetlacz najwyższej klasy (3,2" HVGA)
- Metalowa konstrukcja słuchawki
- Doskonały design
- Intuicyjny i łatwy w użyciu dotykowy interfejs użytkownika

Interfejs: a/b (analogowy – RJ11)
Standardy: DECT, GAP
Konfiguracja: 1 linia analogowa (PSTN)
Słuchawki: Meldowanie do 6 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)



Jakość dźwięku

- Technologia HSP™ (High Sound Performance)
- Technologia HDSP™ (High Definition Sound Performance) – dźwięk w jakości HD^{1,2}
- Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
- Regulowana głośność słuchawki (5 poziomów)
- Nowe melodie dzwonka (głośność regulowana w 5 poziomach, tryb narastającej głośności, alarm wibracyjny)
- Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego
- Akustyczna sygnalizacja naciśnięcia przycisku oraz rozładowanego akumulatora

Podstawowe informacje

Zasięg

- W pomieszczeniach: do 50 metrów
- W terenie otwartym: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 14 godzin
- Czas czuwania: do 200 godzin

Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna do 500 wpisów vCard (imię, nazwisko, do 8 numerów telefonów, rocznica, melodia VIP i zdjęcie Picture CLIP)
- Transfer książki telefonicznej pomiędzy zalogowanymi słuchawkami Gigaset oraz między słuchawką, a komputerem PC/telefonem komórkowym (via Bluetooth® / mini-USB)
- Wskazywanie opisów z książki telefonicznej na listach połączeń odebranych/nieodebranych/wybranych numerów
- Bezpośrednie zajęcie linii przyciskiem „zielonej słuchawki” (długie przyciśnięcie)
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP²
- 20 melodii dzwonka do wyboru:
 - 15 melodii polifonicznych
 - 5 melodii standardowych
 - wgrzywanie nowych przez Gigaset QuickSync
- Alarm wibracyjny
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń VIP i połączeń wewnętrznych
- Wyciszenie sygnału dzwonka w zadanych godzinach („nie przeszkadzać” – nie dotyczy połączeń VIP i połączeń wewnętrznych)
- Wyciszenie połączeń z numerów zastrzeżonych

Połączenia nieodebrane

- Sygnalizacja nowych połączeń nieodebranych na wyświetlaczu (centrum wiadomości) i miganiem diody LED
- Lista połączeń nieodebranych do 20 pozycji, z datą i godziną połączenia²
- Komfortowa obsługa listy (dotykowe przewijanie wpisów)
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście (brak konieczności wpisywania numeru)

Łączność

Stacja bazowa:

- DECT do 6 słuchawek
 - 1 linia analogowa (PSTN)
 - 1 interfejs LAN do aktualizacji oprogramowania stacji bazowej
- Słuchawka:

- DECT
- Interfejs PC (oprogramowanie Gigaset QuickSync) dostępny przez mini-USB (brak kabla w dostawie) lub Bluetooth® (profil połączenia szeregowego)
- Transfer wpisów książki telefonicznej Microsoft Outlook
- Wgrzywanie zdjęć z komputera PC (do funkcji Picture CLIP)
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście (brak konieczności wpisywania numeru)

Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz, naładuj i rozmawiaj)
- Wolnostojąca stacja bazowa
- Organizer:
 - kalendarz z funkcją przypomnienia
 - budzik z funkcją drzemki
 - synchronizacja czasu z centralą telefoniczną (przez CLIP)²
- Łatwy dostęp do list połączeń za pomocą dotykowego interfejsu użytkownika - listy połączeń: wszystkich, wychodzących, odebranych, nieodebranych (każda lista do 20 wpisów)
- Babyfon / monitoring pomieszczenia
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Anteny wewnętrzne

Wyświetlacz i menu

Wyświetlacz

- Duży, doskonały wyświetlacz dotykowy TFT o przekątnej 3,2" i rozdzielczości HVGA (320x480)
- Znakomita czytelność pod każdym kątem dzięki technologii TFT-VA
- Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej

W trybie czuwania

- 3 przewijane pulpity do wyboru (patrz poniżej)
- Animowane wygaszacze ekranu, w tym zegar analogowy lub cyfrowy ze wskazaniem daty
- Przeglądarka zdjęć
- Możliwość personalizacji (wgrzywanie własnej grafiki)

W trybie bezczynności (3 pulpity do wyboru)

- Ekran informacji: prekonfigurowany zegar i data, ikony zapewniające komfortowy dostęp do ważnych funkcji i skróconego wybierania numerów (ze zdjęciami Picture CLIP)
- Ekran wybierania: klawiatura numeryczna, dostęp do ulubionych kontaktów, książki telefonicznej, listy połączeń, połączeń wewnętrznych
- Ekran wiadomości: dostęp do listy połączeń nieodebranych, nagrań na automatycznej sekretarce, wiadomości SMS⁶ i opuszczonych terminów/przypomnień
- Pasek statusu (nad każdym z ekranów): stan naładowania akumulatora, siła sygnału, tryb ECO oraz szybki dostęp do przycisków włączających interfejs Bluetooth®, budzik, Babyfon, itd.

W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie statusu (naładowanie akumulatora, siła sygnału, itd.)
- Wyświetlanie przycisków do uruchamiania funkcji: Tryb głośnomówiący, wyciszenie, klawiatura numeryczna, połączenie konferencyjne
- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- Najwygodniejsze menu: dotykowy interfejs dla wszystkich aplikacji i ustawień telefonu
- Ikony z opisami w 28 językach
- Łatwa obsługa dzięki możliwości przewijania ekranów i list

Klawiatura

- Klawiatura z trzema podświetlanymi przyciskami (odbieranie połączenia „zielona słuchawka”, menu, zakończenie połączenia „czerwona słuchawka”)
- Programowalne długie przyciśnięcie przycisku menu (domyślnie: blokada klawiatury)
- Wyświetlanie klawiatury kontekstowej na ekranie

Funkcje SMS 2,6

- Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków²
- Pamięć na ok. 50 wiadomości SMS

ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii³ (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%⁴
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁵
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Współpracujące akcesoria

- Gigaset Repeater
- Do 6 słuchawek DECT Gigaset
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth®
- Przewodowy zestaw słuchawkowy jack 2,5mm (za pośrednictwem dodatkowego akcesorium USB-jack 2,5mm)

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Automatyczna sekretarka

- Zintegrowana automatyczna sekretarka z łącznym czasem nagrań do 55 minut
- Możliwość cofnięcia odtwarzanej wiadomości
- Głosowa zapowiedź daty i godziny pozostawienia wiadomości przy odtwarzaniu
- Nowe nagrania sygnalizowane na wyświetlaczu słuchawki
- Zdalne odsłuchwanie nagranych wiadomości
- Obsługa z poziomu słuchawki
- Nagrywanie bieżącej rozmowy
- Podsluch nagrywanej wiadomości
- Możliwość odebrania połączenia podczas nagrywania wiadomości przez dzwoniącego
- Ochrona nagrań w przypadku utraty zasilania

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas gotowości: do 200 godzin
- Czas rozmów: do 14 godzin
- Akumulator: 1000 mAh (Li-Ion)
- Czas ładowania: 4 godziny w ładowarce
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 16,5 mm
Szerokość: 58 mm
Wysokość: 134 mm
- Masa: 162 g

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- Wymiary: Długość: 46 mm
Szerokość: 132 mm
Wysokość: 105mm
- Masa: 132 g

Ładowarka

- Elegancki design
- Wymiary: Długość: 33 mm
Szerokość: 74 mm
Wysokość: 57mm
- Masa: 98 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 pokrywa akumulatora
- 1 akumulator Li-Ion
- 1 ładowarka
- 1 zasilacz do ładowarki
- 1 stacja bazowa
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor: czarny/metal

- 1 *Obsługa trybu High Definition Sound Performance™ w stacjach bazowych VoIP (CAT-iq Wideband z funkcjonalnością GAP)*
- 2 *funkcja zależna od operatora*
- 3 *w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji*
- 4 *dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT*
- 5 *kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus*
- 6 *po aktualizacji oprogramowania dostępnego w IV kwartale 2011.*

Part number:	S30852-H2320-S201
Kod EAN:	4250366821979