

Gigaset SL800H PRO

Smukła i kompaktowa konstrukcja z zachowaniem pełnej wydajności oraz funkcjonalności!

SL800H PRO to najmniejsza i najlżejsza słuchawka DECT w ofercie Gigaset Professional. Mimo niewielkich rozmiarów, posiada duży, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4" oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. Nowością jest m.in. Bluetooth® 4.2 oraz zintegrowane złącze Jack 3,5 mm, które mogą być wykorzystywane do obsługi bezprzewodowych i przewodowych zestawów słuchawkowych. Wyposażony w szereg wysokiej klasy rozwiązań, SL800H PRO spełnia najwyższe wymagania użytkowników. Wyjątkowo pojemny akumulator z czasem rozmów do 15 godzin, zintegrowany alarm wibracyjny, SUOTA, oraz odporna na zarysowania i dezynfekcję obudowa sprawiają, że SL800H PRO jest idealnym telefonem biznesowym. Funkcje takie, jak nowa opcja hotelowa i oddzielny przycisk do wyboru profili audio ułatwiają korzystanie z telefonu w profesjonalnych środowiskach pracy. Słuchawka została zoptymalizowana pod kątem współpracy z wszystkimi profesjonalnymi systemami Gigaset DECT. Dodatkowo, może być używana z innymi systemami jedno- i wielobazowymi w trybach GAP i CAT-iq.



Ważne parametry

- Duży, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4
- Obsługa zestawu słuchawkowego Bluetooth® 4.2 lub Jack 3,5 mm
- Do 15h czasu rozmów i 300h czasu czuwania
- Szybki wybór profile dźwiękowych dedykowanym przyciskiem
- Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku HDSP ready™/CAT-IQ 2.0¹ i wysoką głośnością
- Tryb hotelowy – automatyczne usuwanie wrażliwych danych
- SUOTA – Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania słuchawki
- Odporność na zadrapania i środki dezynfekcyjne
- Lokalna książka telefoniczna na 500 wpisów vCard z funkcją wyszukiwania i dostępem do książek sieciowych (PBX, XML, LDAP)² • Wymiana danych przez Bluetooth® lub Micro-USB
- Alarm wibracyjny
- Opcja wyciszania dzwonka w trakcie ładowania
- Blokada klawiatury chroniona kodem PIN
- Ładowanie:
 - Ładowanie również przez złącze Micro-USB
 - Podstawa ładująca w zestawie
- Pełna kompatybilność z profesjonalnymi systemami jedno- i wielobazowymi Gigaset DECT PRO

Kompaktowy rozmiar – bez kompromisu!

Nowa słuchawka Gigaset SL800H PRO z serii Gigaset Professional zachwyca smukłą obudową, dużym 2,4-calowym wyświetlaczem TFT oraz szeregiem funkcji biznesowych, takich jak SUOTA, Bluetooth® 4.2, profile audio i doskonała jakość dźwięku HDSP. Profesjonalny zakres funkcji uzupełnia alarm wibracyjny, złącze Micro-USB oraz doskonała żywotność akumulatora. Zoptymalizowana dla jedno- i wielobazowych systemów Gigaset oraz do integracji z systemami alarmowymi³.

Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki nowej opcji hotelowej

Aby chronić prywatne dane, nowy Gigaset SL800H PRO został wyposażony w opcję hotelową. Przykładowo, opcja ta dba o to, by wszystkie listy połączeń były usuwane z urządzenia w określonym odstępie czasu, dzięki czemu kolejny gość hotelowy nie ma do nich dostępu. Opcja ta ułatwia operatorowi spełnienie wymogów bezpieczeństwa użytkowników końcowych. Kody resetujące umożliwiają przywrócenie żądanego stanu pierwotnego słuchawki.

Odporność na środki dezynfekujące i zadrapania

Obudowa i klawiatura słuchawki wykonane są z materiałów wysokiej jakości, a dzięki utwardzonej powierzchni słuchawki odporna jest na zarysowania powstające w trakcie codziennego użytkowania. Chroniona jest również przed szkodliwym działaniem dostępnych na rynku środków dezynfekujących, pozwalając łatwo pozbyć się wirusów i bakterii z jej powierzchni. Wykaz przetestowanych środków dezynfekujących można znaleźć na stronie Wiki Gigaset Pro.

¹ Planowana aktualizacja oprogramowania z CAT-IQ 2.1

² Zależnie od stacji bazowej / uo centrali PBX, operatora

³ Dostępne w późniejszym terminie



Gigaset
Wherever you go.

Gigaset SL800H PRO

Smukła i kompaktowa konstrukcja z zachowaniem pełnej wydajności oraz funkcjonalności!

Dane techniczne

Interfejs użytkownika

- Podświetlany, graficzny, kolorowy wyświetlacz TFT 2,4" QVGA, 240x320 pikseli, 8 linii, 65 tys. kolorów
- Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika z ikonami, przyciskami wyświetlacza, 5-kierunkowym przyciskiem nawigacyjnym i przyciskami funkcyjnymi

Książka telefoniczna i połączenia

- Książka na 500 wpisów vCard
- Wpisy vCard: imię i nazwisko, trzy numery telefonów, adres e-mail, data, melodia VIP i grafikę
- Książka sieciowa z możliwością wyszukiwania (LDAP i XML)²
- 3 oddzielne listy połączeń (nieodebrane/przychodzące/wychodzące), każda po 20 wpisów z identyfikacją numeru/nazwą i datą/godziną
- Powtarzanie wybierania ostatnich 20 numerów
- Szybkie wybieranie (przyciski wyświetlacza, 9 przycisków numerycznych)
- Przyciski wyciszenia, blokady klawiatury, funkcji Flash
- Funkcja automatycznego oddzwania

Łączność

Elastyczne opcje łączności słuchawki SL800H PRO



Odbieranie połączeń

- Wyświetlanie osoby dzwoniącej (CLIP), lokalne zdjęcie osoby dzwoniącej i CNIP¹
- Indywidualne dzwonki dla wpisów VIP oraz połączeń wewnętrznych
- Wyciszanie połączeń anonimowych
- Alarm wibracyjny

Połączenia nieodebrane

- Sygnalizowane na wyświetlaczu oraz podświetlanym przyciskiem wiadomości
- Lista 20 ostatnich połączeń nieodebranych
- Lokalna lista połączeń przy współpracy z systemami DECT firm trzecich (w trybie GAP)
- Bezpośrednie oddzwania z poziomu listy połączeń

Dźwięk

- Dźwięk HD z HDSP™/CAT-IQ 2.0¹
- Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
- Boczne przyciski do łatwej regulacji głośności
- 32 melodie dzwonka z 5 poziomami głośności i sygnałem narastającym
- Wybór profili dźwiękowych (osobisty, cichy, głośny)
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth lub Jack 3,5 mm

Klawiatura

- Podświetlana i odporna na zarysowania
- Przycisk wiadomości z migającą diodą LED
- Oddzielny przycisk R
- Przycisk profili dźwiękowych do szybkiego dostosowania do warunków otoczenia: głośno/cicho/ustawienia osobiste
- Boczne przyciski do łatwej regulacji głośności
- Blokady klawiatury (przycisk #) z kodem PIN
- Przycisk wyciszenia

Tryb hotelowy

Nowa opcja Gigaset zapewnia:

- Dane takie jak listy połączeń mogą być usuwane w sposób kontrolowany czasowo
- Blokady programowania przycisków wyświetlacza
- Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji poczty głosowej
- Możliwość wyłączenia menu Bluetooth
- Ograniczona funkcja kalendarza – brak możliwości wprowadzania wydarzeń
- Kody resetu ustawień:
 - Przywrócenie domyślnego języka
 - Przywrócenie domyślnego wygaszacza ekranu
- Ograniczone użycie portu Micro-USB:
 - Wymiana danych
 - Blokady użycia oprogramowania Gigaset QuickSync
 - Możliwość użycia do odzyskiwania danych po awarii
 - Możliwość ładowania przez USB

¹ Planowana aktualizacja oprogramowania z CAT-IQ 2.1

² Zależnie od stacji bazowej / uc centrali PBX, operatora

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset SL800H PRO

Smukła i kompaktowa konstrukcja z zachowaniem pełnej wydajności oraz funkcjonalności!

Funkcje dodatkowe²

- Organizator z kalendarzem i funkcją przypominania
- Czytnik e-mail
- Serwisy informacyjne
- Wygaszacz ekranu (zdjęcie, pokaz slajdów, zegar, serwisy informacyjne)
- Ładowanie akumulatora również przy wyłączonej słuchawce
- Alert dźwiękowy utraty zasięgu DECT
- Wyciszanie dzwonka podczas ładowania np. gdy użytkownik posiada inny terminal przypisany do siebie

Oprogramowanie Gigaset QuickSync

Darmowe oprogramowanie dla Windows oraz OSX. Łączność przez micro-USB lub Bluetooth®

- Synchronizacja wpisów książki z Microsoft Outlook®
- Przesyłanie zdjęć CLIP / wygaszaczy ekranu
- Wgrywanie sygnałów dzwonka
- Aktualizacja oprogramowania
- Integracja telefonii z komputerem (CTI):
 - Bezpośrednie wybieranie kontaktów z Microsoft Outlook®
 - Wyświetlanie nadchodzących połączeń na komputerze – zarówno na Windows i OSX

Kompatybilność

- Optymalizacja i rekomendacja dla:

Systemy jednobazowe Gigaset DECT IP:

- Gigaset N670IP PRO
- Gigaset N510IP PRO

Systemy wielobazowe Gigaset DECT IP:

- Gigaset N870IP PRO multicell system
- Gigaset N720IP PRO multicell system
- Kompatybilne systemy DECT jedno- i wielobazowe w trybach GAP i CAT-iq

Interfejsy

- DECT
- Bluetooth®
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth® (profil handsfree i headset)
- Wymiana danych i aktualizacja oprogramowania z poziomu Gigaset QuickSync
- Wymiana wizytówek vCard z telefonami komórkowymi
- Micro-USB
- Funkcja ładowania
- Złącze zestawu słuchawkowego Jack 3,5 mm

Zasięg DECT

- W pomieszczeniach: do 50 m
- Na zewnątrz: do 300 m

Funkcje ECO -DECT

- Do 60% niższe zużycie energii dzięki energooszczędnemu zasilaczowi
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawczej stacji bazowej i wszystkich załogowanych słuchawek
- Płynna redukcja mocy nadawczej zależnie od odległości między stacją bazową i słuchawką (tylko słuchawka)

Czas pracy

- Czas rozmów: do 15 h
- Czas czuwania do 300 h

¹⁾ Planowana aktualizacja oprogramowania z CAT-iq 2.1

²⁾ Zależnie od stacji bazowej / uc centrali PBX, operatora

Gigaset SL800H PRO

Smukła i kompaktowa konstrukcja z zachowaniem pełnej wydajności oraz funkcjonalności!

Wymiary

- Słuchawka: 130 x 51 x 18,5 mm
- Ładowarka: 70 x 58,4 x 28,6 mm
- Opakowanie: 224 mm (D) x 166 mm (S) x 60 mm (W)
- Waga zestawu w opakowaniu: ok. 347g

Zawartość opakowania

- 1 x słuchawka
- 1 x pokrywa akumulatorów
- 1 x akumulator Li-ion
- 1 x zaczep do paska
- 1 x ładowarka
- 1 x zasilacz ładowarki
- 1 x instrukcja obsługi

Warunki środowiskowe

- Temperatura pracy: +5 do +45° C
- Temperatura przechowywania: -15 do +60° C
- Wilgotność względna: 20% - 75%, bez kondensacji

Gigaset SL800H PRO

Numer produktu: S30852-H2975-R102

Issued by Gigaset Communications GmbH. All rights reserved. Subject to change in technology, design and availability.
The product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners. PRO055-600UK-1220

It's your best choice.

Discover more! Contact your Gigaset sales representative, visit gigasetpro.com or the wiki at wiki.gigasetpro.com

Gigaset

Wherever you go.